

Installationsanleitung Taqto Home Client

Folgende Hinweise sind bezüglich der Installation zu beachten:

- Für die Installation des Home-Clients werden Admin-Rechte benötigt, da während der Installation auch die Treiber für die Schnittstelle zum Pager installiert werden.
- Während der Installation werden automatisch alle vorherige Taqto Versionen deinstalliert.

1. Installation der Taqto Home-Client Software

Die Installation des Taqto Home-Client erfolgt wie jede normale Windows-Applikation durch Ausführen der entsprechenden .exe Datei. Die Exe-Datei für den Home-Client lautet: **Setup for Airbus DS HL44 Taqto Home Client Software 3.0.0-1156.exe**

 Setup for Airbus DS HL44 Taqto Home Client Software 3.0.0-1156

2. Einrichten des Zugangs zum Server mit Taqto 3.0

Die Adresse des Taqto-Server lautet: **taqto-hessen.de**

Über Bearbeiten – Voreinstellung die Systemkonfiguration öffnen

Bitte beachten: Die Software startet nach der Erstinstallation in Englisch.

Bitte alle Einstellungen wie in der folgenden Abbildung anpassen!

The image shows a dialog box titled "Systemkonfiguration" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into three sections: "Sprache", "Protokollierung", and "Server".
- In the "Sprache" section, there is a label "Sprache" and a dropdown menu currently showing "Deutsch".
- In the "Protokollierung" section, there are three fields: "Max. Dateigröße" with the value "100", "Größeneinheit" with a dropdown menu showing "MB", and "Max. Anzahl an Dateien" with the value "1".
- In the "Server" section, there is a checkbox for "Onlinemodus" which is checked. Below it are three text input fields: "IP" containing "taqto-hessen.de", "Port" containing "8443", and a "Verbindung testen" button.
At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

3. Schnittstelle zum Pager einrichten

Den Heimzusatz per USB mit dem Computer verbinden und einen Pager in die Station stecken. Der Computer findet nun automatisch dieses USB Gerät und installiert die USB Treiber.

Durch das drücken der Taste „Verbindungspunkt hinzufügen“ wird ein Menü geöffnet.



In diesem Menü die COM Schnittstelle auswählen und mit „Hinzufügen“ bestätigen
Sobald die COM Schnittstelle Hinzugefügt wurde, wird sie am linken Rand angezeigt.



Die Software ist nun einsatzbereit und kann wie in der Programmieranleitung beschrieben genutzt werden.

Sollte der USB Port irgendwann gewechselt werden, muss Schritt 3 erneut durchgeführt werden.